アクティブネット カメラ死活監視設定



- 1.カメラ死活監視の設定
- 2.メール通知設定

※実際の操作画面と多少異なる場合がありま**す。**







1.カメラ死活監視の設定

1 対象のカメラを選び、シングル画面を表示します。





シングル画面の操作については、 「基本操作と画面操作マニュアル」 をご確認ください。

2 画面右上へマウスオーバーすると「☆」マーク が表示されます。

> 表示された「な」マークをクリックし、「カメラ 死活監視」をクリック。





3 カメラ死活監視通知設定画面が表示されます。 カメラ死活監視通知を「OFF」から「ON」にク リックします。

右下の「保存して閉じる」ボタンをクリック。





設定を確認したいときにも、この画 面で確認できます。

MEMO





2.メール通知設定

1 「☆」マークから「カメラ死活監視」を選び、カメラ死活監視通知設定画面を表示します。





メールアドレスを入力する画面がない場合は、「カメラ死活監視通知」をONにすると表示されます。

2 通知したいメールアドレスを入力します。

※テストメールを送信しない場合は、「保存して閉じる」 をクリックで完了です。



メールアドレスは、最大5つまで設定できます。



3 メールアドレスの入力後、「テスト送信」をクリックし、テストメールを送信します。 すると、送信完了画面がポップアップします。 メールが受信できたのを確認し、「保存して閉じる」をクリックし、完了です。



メールが受信できない場合は、アドレス確認や、迷惑メール設定などをご確認ください。





MEMO

